



DC Power Station 72000

Artikelnr.:





421-22



EAN:



5705730421228




Sandberg DC Power Station 72000 ist dein mobiler Strom-Hub mit einer Kapazität von 72.000 mAh / 270 Wh. Damit bekommst du zwei leistungsstarke 100W USB-C PD-Anschlüsse, zwei USB-A QC3.0-Anschlüsse mit bis zu 22W und einen 12V DC-Ausgang. Also kein Problem mehr, dein Notebook, dein Tablet, dein Smartphone und vieles mehr aufzuladen. Alle fünf Ausgänge können gleichzeitig genutzt werden! Die Power Station kommt mit sowohl männlichen als auch weiblichen Adaptern für die 12V-Steckdose im Auto, sodass du Autozubehör, eine Kühlbox oder einen tragbaren Luftkompressor direkt anschließen kannst. Das Aufladen über USB-C und Solarpanel (MPPT) über den DC-Eingang wird ebenfalls unterstützt. Mit einer eingebauten LED-Lampe bist du bereit für alles, von Camping bis hin zu unerwarteten Stromausfällen.



Weitere Informationen:



www.sandberg.world



Sandberg DC Power Station 72000

Spezifikationen

Battery capacity: 24 Ah @ 11.25V = 270 Wh / 72000 mAh @ 3.75V = 270 Wh

Battery type: LiMnFePO₄ (LMFP)

Lifecycle: 2000+ cycles to 80%

USB-C PD input 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD input 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

DC input: 12V-26V / 100W (MPPT supported)

USB-C PD output 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD output 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-A output 1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

USB-A output 2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

DC output: 9.6V-12.6V / 10A (DC5521)

Max total output power: 268W

LED light: Integrated 6W LED

Weight: Approx. 2.3 kg

Charge time: Approx. 3 hours with 100W PD charger (not included)

Supports pass-through charging with port-specific behavior:

If power is being input via DC IN, then USB-C1 cannot be used for input or output at the same time.

Other ports work normally.

If USB-C1 is being used for input, DC IN cannot be used simultaneously. Other ports work normally.

If USB-C2 is used for input, USB-A2 can still provide output at the same time, up to 15W. Other ports work normally.



Verpackungsinformationen

1 Sandberg DC Power Station 72000

1 12V car socket (male) adapter cable

1 12V car socket (female) adapter cable

1 USB-C to USB-C charging cable, 50 cm

1 Quick guide

Abmessungen

	Produkt	Verpackung
Höhe (cm)	15,20	21,70
Breite (cm)	16,50	20,30
Tiefe (cm)	6,20	10,80
Gewicht (g)	2.312,00	2.573,00



Produkt:

www.sandberg.world/product/dc-power-station-72000

 Sandberg®

Händler: