

DC Power Station 72000

Article n °:








421-22



EAN:



5705730421228



La Sandberg DC Power Station 72000 est votre hub d'alimentation mobile, avec une capacité de 72 000 mAh / 270 Wh. Vous disposez de deux puissants ports USB-C PD de 100W, de deux ports USB-A QC3.0 jusqu'à 22W, et d'une sortie DC 12V, vous permettant de charger votre ordinateur portable, tablette, téléphone, et bien plus encore. Les cinq sorties peuvent être utilisées simultanément ! Elle est livrée avec des adaptateurs mâle et femelle pour la prise 12V de la voiture, vous permettant de connecter facilement des équipements de voiture, une glacière ou une pompe directement. Prend en charge la charge via USB-C et panneau solaire (MPPT) par l'entrée DC. Avec une lampe LED intégrée, vous êtes prêt pour tout, du camping aux pannes de courant.



Plus d'informations:
www.sandberg.world



Sandberg DC Power Station 72000

Caractéristiques

Battery capacity: 24 Ah @ 11.25V = 270 Wh / 72000 mAh @ 3.75V = 270 Wh

Battery type: LiMnFePO₄ (LMFP)

Lifecycle: 2000+ cycles to 80%

USB-C PD input 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD input 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

DC input: 12V-26V / 100W (MPPT supported)

USB-C PD output 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD output 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-A output 1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

USB-A output 2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

DC output: 9.6V-12.6V / 10A (DC5521)

Max total output power: 268W

LED light: Integrated 6W LED

Weight: Approx. 2.3 kg

Charge time: Approx. 3 hours with 100W PD charger (not included)

Supports pass-through charging with port-specific behavior:

If power is being input via DC IN, then USB-C1 cannot be used for input or output at the same time.

Other ports work normally.

If USB-C1 is being used for input, DC IN cannot be used simultaneously. Other ports work normally.

If USB-C2 is used for input, USB-A2 can still provide output at the same time, up to 15W. Other ports work normally.



Infos sur l'emballage

1 Sandberg DC Power Station 72000

1 12V car socket (male) adapter cable

1 12V car socket (female) adapter cable

1 USB-C to USB-C charging cable, 50 cm

1 Quick guide

Dimensions

	Produit	Conditionnement
Hauteur (cm)	15,20	21,70
Largeur (cm)	16,50	20,30
Profondeur (cm)	6,20	10,80
Poids (g)	2.312,00	2.573,00



Produit:

www.sandberg.world/product/dc-power-station-72000

 Sandberg®

Revendeur: