



DC Power Station 72000

Articolo n.:








421-22



EAN:



5705730421228



Sandberg DC Power Station 72000 è il tuo hub di alimentazione mobile, con una capacità di 72.000 mAh / 270 Wh. Hai a disposizione due potenti porte USB-C PD da 100W, due porte USB-A QC3.0 fino a 22W e un'uscita DC 12V, così puoi caricare il tuo laptop, tablet, telefono e molto altro. Tutte e cinque le uscite possono essere utilizzate contemporaneamente! Viene fornito con adattatori maschio e femmina per la presa da 12V dell'auto, così puoi collegare facilmente apparecchiature per auto, un frigorifero o una pompa direttamente. Supporta la ricarica sia tramite USB-C che pannello solare (MPPT) attraverso l'ingresso DC. Con una lampada LED integrata, sei pronto per qualsiasi cosa, dal campeggio alle interruzioni di corrente.



Maggiori informazioni:
www.sandberg.it

Sandberg DC Power Station 72000

Dati tecnici

Battery capacity: 24 Ah @ 11.25V = 270 Wh / 72000 mAh @ 3.75V = 270 Wh

Battery type: LiMnFePO₄ (LMFP)

Lifecycle: 2000+ cycles to 80%

USB-C PD input 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD input 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

DC input: 12V-26V / 100W (MPPT supported)

USB-C PD output 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-C PD output 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)

USB-A output 1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

USB-A output 2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

DC output: 9.6V-12.6V / 10A (DC5521)

Max total output power: 268W

LED light: Integrated 6W LED

Weight: Approx. 2.3 kg

Charge time: Approx. 3 hours with 100W PD charger (not included)

Supports pass-through charging with port-specific behavior:

If power is being input via DC IN, then USB-C1 cannot be used for input or output at the same time.

Other ports work normally.

If USB-C1 is being used for input, DC IN cannot be used simultaneously. Other ports work normally.

If USB-C2 is used for input, USB-A2 can still provide output at the same time, up to 15W. Other ports work normally.



Informazioni sulla confezione

1 Sandberg DC Power Station 72000

1 12V car socket (male) adapter cable

1 12V car socket (female) adapter cable

1 USB-C to USB-C charging cable, 50 cm

1 Quick guide

Dimensioni

	Prodotto	Confezione
Altezza (cm)	15.20	21.70
Larghezza (cm)	16.50	20.30
Profondità (cm)	6.20	10.80
Peso (g)	2,312.00	2,573.00



Prodotto:

www.sandberg.world/product/dc-power-station-72000

 Sandberg®

Rivenditore: