



Pocket Radio FM+AM Recharge

Varenr.:

421-02



EAN:



5705730421020



Sandberg Pocket Radio FM+AM Recharge er kompakt og praktisk å ha med på dine utendørsaktiviteter. Den passer perfekt til jogging, sykling, camping og mye mer. På samme måte er den ideell som nødradio hvis elnettet og Internett svikter. Med integrert oppladbart batteri. Medfølgende øretelefoner som samtidig fungerer som antenne for mottak av FM- og AM-radiosignal.



Flere opplysninger:



www.sandberg.world

Sandberg Pocket Radio FM+AM Recharge

Spesifikasjoner

AM Frequency range: 522-1710KHz (9KHz) / 520-170KHz (10KHz)
AM Sensitivity: <20mV/m
FM Frequency range: 76-108MHz
AM Signal to noise ratio: >30db
FM Signal to noise ratio: >40db
Maximum output power: 6.5mw
USB-C Input (charging by included USB-A to USB-C cable)
Built-in display
Battery capacity: 500mAh, 3.7V (1.85 Wh)
Playtime: Up to 15hrs



Pakkeinformasjon

1 Sandberg Pocket Radio FM+AM Recharge
1 Earphones
1 Charge cable USB-A to USB-C 50cm
1 Quick guide

Hurtigveiledning: <https://sandberg.world/mt/manual/421-02>

Mål

	Produkt	Pakke
Høyde (cm)	8.60	14.00
Bredde (cm)	4.50	10.60
Dybde (cm)	1.20	3.50
Vekt (g)	60.00	100.00



Produkt:
www.sandberg.world/product/pocket-radio-fmam-recharge



Forhandler: