



Laptop Powerbank 27000 PD100W

Öge no.:




421-13




EAN:



5705730421136



Sandberg Laptop Powerbank 27000 PD100W, etkileyici hızı, güçlü performansı ve 27000 mAh'lık büyük kapasitesi ile en üst düzey powerbank'tir! Bu powerbank ile nerede olursanız olun tüm mobil cihazlarınızı hızlı ve verimli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Hem 84W'a kadar DC'yi hem de normal USB-A ve USB-C PD 27+100W'ı destekler, bu da dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere neredeyse her tür mobil cihazı rekor sürede şarj edebileceğiniz anlamına gelir. Akıllı, bilgilendirici bir ekran, şarj işlemi üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar.



Daha fazla bilgi:



www.sandberg.world

Sandberg Laptop Powerbank 27000 PD100W



Özellikler

Capacity: 27000 mAh / 99,9 Wh / 3.7V
DC-port input: 12-24V/3A (72W max)
DC-port output: 12V/5A, 16.5V/4A, 20V/3.5A, 24V/3.5A (84W max)
USB-C PD input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)
USB-C PD output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W max)
USB-A output: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W max)
USB-C (2) output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W max)
Wireless charger max: 10W
Supports Pass-Through Charging: Yes. While DC is input, USB-C2 & USB-A can do output at the same time (15W max per port).
DC5521 port standard
Charge temperature: -10~45°C
Discharge temperature: -20~60°C



Basın alıntıları



Paketleme bilgileri

1 Sandberg Laptop Powerbank 27000 PD100W
1 Set of 12 laptop DC plug adaptor tips
1 DC-DC charging cable, 75 cm
1 USB-C to USB-C charging cable, 50 cm 100Watt
1 Adapter DC-5521 plug to car cigarette-lighter socket
1 Quick guide

Hızlı rehber: <https://sandberg.world/mt/manual/421-13>

Boyutlar

	Ürün	Paket
Yükseklik (cm)	5.00	19.60
Genişlik (cm)	7.50	17.50
Derinlik (cm)	12.60	5.90
Ağırlık (g)	589.00	925.00



Ürün:

www.sandberg.world/product/laptop-powerbank-27000-pd100w



Bayi: